

WE1

无线蓝牙监听耳机



产品基本参数

无线版本: 5.2
无线频率: 2.4GHz
无线监听距离: 20m-30m
频率范围: 2.4GHz-2.48GHz
立体声 DAC 输出: 24bit 运算, 信噪比 ≥ 101 dB
ADC 输入: 24bit 运算, 信噪比 ≥ 92 dB
采样率支持: 24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz
喇叭口径: 14.2mm+0.15mm
最大声压级: 106dB $\pm$ 3dB
频响范围: 20Hz-20kHz
电池容量 (发射端): 280mAh
电池容量 (接收器): 300mAh
电池电压: 3.7V
额定输入: 5V 500mA
充电时间: 约 3 小时
充电时红色 LED 灯长亮, 充满电红色灯灭
消费者若使用适配器充电, 则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求输出超过 5V/1A 的电源适配器使用。

包装清单

- 无线监听耳机
- 发射器
- Type-C 充电线
- 说明书
- 保修卡

无线监听耳机使用说明

1. 开 / 关键：长按耳机开关键 (M) 1.5 秒开 / 关机；未连接状态指示灯慢闪；关机指示灯熄灭。
2. 开 / 关键：双击耳机开关键 (M) 绿灯快速闪烁为快速配对模式 (开机未配对指示灯慢闪；配对成功指示灯亮)。
3. V+ 键：短按监听音量 +；听到响声为最大音量。
4. V- 键：短按监听音量 -；听到响声为最小音量。
5. TYPE-C 插口：充电线插口；插入充电线；红色灯长亮；充满电红灯灭。
6. 模式切换：三击耳机开关键 (M) 可在监听模式和蓝牙模式之间切换，成功切换会听到语音提示。
7. 在蓝牙模式下：
 - a：短按耳机开关键 (M)，可暂停歌曲；
 - b：长按 V+ 键，可向上切换歌曲；
 - c：长按 V- 键，可向下切换歌曲。

温馨提示：电池电量低；充电灯慢闪，如果长时间不使用，插上充电器充电 10 分钟左右充电灯会自动亮起，充满电红色灯会灭。



发射器与无线监听耳机配对说明

出厂时耳机和发射器已配对好，购买后可直接使用。如你在购买后或后续使用发现未配对成功，你可以按以下步骤重新配对连接：

1. 发射器长按开关键，绿色指示灯慢闪。
2. 耳机长按开关键开机，三击耳机开关键切换到监听模式 (戴上耳机听，确保切换到监听模式)，此时会自动配对，绿灯常亮即配对成功。
3. 配对成功后，后续每次开机将会自动回连无需再次进行配对。



发射器开关键

注意事项

1. 清洁机器前请断开充电器，并且关机。
2. 非专业人员请勿自行拆开设备，避免造成机器故障，并丧失保修权益。
3. 请勿将设备放置在阳光直接照射的地方，以避免电子零件提早老化。
4. 避免在灰坐飞扬或环境脏乱的场所使用 (灰尘容易引起设备故障)。
5. 请勿将设备放置在过冷或过热的环境中，会导致设备无法正常运行。
6. 建议使用设置环境温度勿超 -10° C-40° C 相对湿 10%-95%。
7. 请勿将任何物品塞入设备内，以避免引 1 起机件短路或电路损毁，请勿泼洒任何液体到本产品上。
8. 避免本机与硬物摩擦撞击，以免造成表面刮花、脱落或其他硬件损坏。
9. 产品不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
10. 本产品禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，电池若出现严重故障，请勿继续使用。
11. 该说明书含重要信息，请给予保留。